



PIR Motion Sensor

Detektor prisutnosti i mjerač osvjetljenja u jednom uređaju. Zipato PIR sensor pokreta nudi napredne bezbjednosne i mogućnosti mjerenja ambijenta. Multifunkcionalna priroda ovog uređaja omogućava detekciju pokreta i mjerenje osvjetljenja sobe. ada je korišten sa Zipato kontrolerima kućne automatizacije, može biti dio bilo kojeg automatskog scenarija koreiranog korištenjem Zipato Rule Creator-a. Shodno tome, može se koristiti za aktiviranje drugih Z-Wave uređaja je aktiviran.

KARAKTERISTIKE

- Senzor pokreta i osvjetljenja u jednom uređaju
- Novi Z-Wave 500 series čip omogućava brži prenos podataka višekanalni rad i brži prenos podataka (9.6/40/100kbps)
- Može biti korišten sa velikim brojem Z-Wave mreža/kontrolera, bez obzira na proizvođača
- Veoma niska potrošnja energije
- Automatsko izvještavanje o niskom nivou baterije
- LED indikacija
- Laka instalacija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PROTOCOL:

Z-Wave Plus

OPERATING CONDITIONS:

OPERATING VOLTAGE 3V

POWER CR123A lithium battery

OPERATING CURRENT 31.9~34.5mA

STANDBY CURRENT 14~16uA

OPERATING TEMPERATURE 0°C ~ 40°C

TEMPERATURE DETECTION RANGE 0°C ~ 60°C

ILLUMINATION RANGE 0~100%

MOTION DETECTION RANGE up to 7 m

MOTION DETECTION ANGLE 110°

RANGE

Up to a 30 meter line of sight in an unobstructed environment

DIMENSIONS

DEVICE DIMENSIONS 45 x 45 x 48 mm

DEVICE WEIGHT 50g

PACKAGE DIMENSIONS 95 x 85 x 50 mm

PACKAGE WEIGHT 70g

FREQUENCY

ne-nas-pd01z.eu 868.42 (EU)

REGULATION

Safety: UL

EMC 2004/108/EC

RoHS

WARRANTY 1 year standard