



DOOR/WINDOW SENSOR

Zipato sensor prozora/vrata se sastoji od magneta i senzora. Jedan dio se montira na okvir vrata/prozora a drugi na sama vrata/prozor. Kada se te komponente razdvoje, sensor izvještava da su vrata/prozor otvorena. Kada je korišten sa Zipato kontrolerima kućne automatizacije, može biti dio bilo kojeg automatskog scenarija kreiranog korištenjem Zipato Rule Creator-a. Može biti korišten za otkrivanje provalnika ili da aktivira neki drugi uređaj kada se on aktivira. Zipato Door/Window Sensor može biti korišten sa brojnim Z-Wave mrežama i kontrolerima, bez obzira na proizvođača.

KARAKTERISTIKE

- Senzor vrata i prozora koji može biti montiran na bilo koja vrata, prozor ili objekt koji se otvara
- Novi Z-Wave 500 series čip omogućava brži prenos podataka višekanalni rad i brži prenos podataka (9.6/40/100kbps)
- Može biti korišten sa velikim brojem Z-Wave uređaja, bez obzira na proizvođača
- Over-the-air firmware update
- Veoma niska potrošnja energije, životni vijek baterije 7 godina
- LED indikator
- Laka instalacija



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

OPERATING CONDITIONS

- PROTOCOL Z-Wave Plus
- POWER CR123A battery
- OPERATING VOLTAGE 3V
- OPERATING CURRENT 32.2~34.5mA
- STANDBY CURRENT 2.0~3.5uA
- OPERATING TEMPERATURE -10°C ~ 60°C
- RANGE Up to 31 meter line of sight (for indoor use only)
- MAGNETIC GAP 20mm
- DEVICE DIMENSIONS Sensor: 20 x 25 x 88 mm Magnet: 21 x 12 x 38 mm
- DEVICE WEIGHT 38g
- PACKAGE DIMENSIONS 102 x 36 x 43 mm
- PACKAGE WEIGHT 70g

FREQUENCY

- vs-zd2102.au 921.42 MHz(AU)
- vs-zd2102.eu 868.42 MHz(EU)
- vs-zd2102.in 865.20 MHz(IN)
- vs-zd2102.is 916.02 MHz(IS)
- vs-zd2102.ru 869.02 MHz (RU)
- vs-zd2102.us 908.42 MHz (US)

REGULATION

- EMC 2004/108/EC
- R&TTE 1995/5/EC
- LVD 2006/95/EC
- FCC Part 15

WARRANTY 1 year standard